

Optotiplar proyektori CP-9



- Xarajat samaradorligini oshiruvchi uzoq xizmat qiladigan yorug'lik manbai
- Oq LED bilan yorqinroq va aniqroq jadval tasviri
- O'zgaruvchan o'rnatish masofasi uchun optik zoom
- Zamonaviy dizayn
- Aylanuvchi LED diafragma yordamida oson fokus sozlash (CP-9 EF uchun mavjud)

Texnik xususiyatlari

Model	CP-9 (M, T, G, PhM, UK turi); CP-9 EF (T, G turi)
Proyeksiya masofasi	2.9 dan 6.1 m gacha
Proyeksiya kattalashtirishi	M, T, G, PhM turlari uchun 30x (5 m masofada); UK turi uchun 25x (5 m masofada)
Jadvallar	M, T, G, PhM turlari uchun 33 xil; UK turi uchun 27 xil
Maskalash funksiyasi	Maskasiz, gorizontaal chiziqli maskasi, vertikal chiziqli maskasi, bitta harf maskasi
Filtrlash funksiyasi	Qizil-yashil filtr
Jadval o'lchami	M, T, G, PhM turi: 330(K) x 225(B) mm, ø275 mm (5 m masofada); UK turi: 250(K) x 225(B) mm, ø250 mm (5 m masofada)
Yorug'lik manbai	2.3 Vt, oq LED
Jadval yorqinligi	230 kd/m ² (5 m masofada), almashtiriladi
Jadvalni almashtirish qurilmalari	Masofadan boshqarish pulti; NIDEK intellektual refraktori RT-6100/5100/3100 boshqaruv pulti
Jadvalni almashtirish tezligi	0.3 soniya / 1 kadr
Yorug'likni avtomatik o'chirish vaqti	5 daqiqa / 15 daqiqa / o'chirilgan (tanlanadi)
Quvvat manbai	AC 100–240 V, 50/60 Gts
Quvvat sarfi	60 VA
Standart aksessuarlar	Masofadan boshqarish pulti, ekran, polarizatsion ko'zoynak, yog'och vint, quvvat kabeli, pult batareyasi, ehtiyot saqlagich, ulagich qalpoqchasi, jadval varag'i
Qo'shimcha aksessuarlar	Stol tayanchi, devor kronshteyni, polga qo'yiladigan tayanch, ekran burchagini sozlash kronshteyni, refraktor uchun aloqa kabeli, qizil-yashil ko'zoynak, ekran tayanchi, aks ettiruvchi oyna, ekran burchagini mahkamlash to'plami

O'lchamlari/massasi

Asosiy blok	188(K) x 300(Ch) x 192(B) mm / 3.1 kg (7.4 x 11.8 x 7.6" / 6.8 lbs.)
Masofadan boshqarish pulti	66(K) x 184(Ch) x 21(B) mm / 150 g (batareyalar bilan) (2.6 x 7.2 x 0.8" / 0.3 lbs.)

Ishlab chiqaruvchi: NIDEK CO., LTD. (Yaponiya) — www.nidek-intl.com

To'liq katalog va narx so'rash: medkatalog.vercel.app